CONTROL PARENTAL EN EL ROUTER

La función de control de control parental puede controlar las actividades de los niños en Internet y restringir la entrada a ciertos sitios web, así como limitar el tiempo de navegación.

Paso 1.

Ingrese a la configuración del router mediante su navegador web con la ip 192.168.0.1 usuario y clave por defaul es admin



Paso 2.

En el menú de la parte izquierda, de click en la opción control parental (Parental Control) para abrir la ventana de configuración. Seleccione la opción **"Enable and input the MAC address of parental PC on this page"** (Habilta e introduce la dirección MAC de control parental para esta computadora).



De click en **Save** para guardar la configuración.

Paso 3.

De click en "Add New".

Pouter inalám	brico N 300Mbps WP840N	
Ptp-link Modelo TL-WR840		
	La Direction wad de la Polacidal. 90:PC:E8:31:99:E4 Copiar lo Citado Mas Arm	baj
Istado		_
	Guardar	
and a speración		
nalámbrico		
Red nara Invitados	Direction MAC - 1: 24:11:45:6B:0F:E4	
HCP	Dirección MAC - 2:	
ransferencia	Dirección MAC - 3:	
Seguridad	Dirección MAC - 4:	
Controles Parentales	Dirección MAC en la LAN actual: 24:11:45:6B:0F:E4	cic~
Control de Acceso	Por favor Select	ione
nrutamiento Avanzado	Dirección MAC-1 Dirección MAC-2]
control de Ancho de Banda	Aplicar A: Hora de Inicio Hora Final Dirección MAC-3	
inlace de IP y MAC	Cada Día v 00:00 v 24:00 v Dirección MAC-4 Agregar	
DNS Dinámico		
⊃v6	Hora 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00	
lerramientas del Sistema	Dom.	
inalizar Sesión	Lun.	
	Jue.	
L-WR840N X +		
L-WRB40N × + → C 88 ▲ No es seguro 192.166.0.1		ve a
L-WR840N X + C 88 A No es seguro 192.168.0.1 C to Link Router inalámia	brico N 300Mbps WR840N	ve a
-wR840N × + > C 88 ▲ No es seguro 192.168.0.1 Ptp-link Router inalámit Modelo TL-WR8407	brico N 300Mbps WR840N N	Ve a
-wR840N × + > C 88 ▲ No es seguro 192.168.0.1 Ptp-link Router inalámi Modelo TL-WR8407 Stado	brico N 300Mbps WR840N N Hora 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00	Ve a (
-WR840N X + → C 88 ▲ No es seguro 192.168.0.1 Ptp-link Router inalámi Modelo TL-WR8400 stado	Drico N 300Mbps WR840N N Hora 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 6.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Dom.	VC a (
-WR840N x + → C 88 A No es seguro 192.166.0.1 Ptp-link Router inalámi Modelo TL-WR8407 onfiguración Rápida odo de operación	brico N 300Mbps WR840N N Hora 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Dom	VC a (
-WR840N X + → C 88 ▲ No es seguro 192.168.0.1 Ptp-link Router inalámi Modelo TL-WR8401 stado ponfiguración Rápida odo de operación ad	Hora 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 6.00 9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Dom. 1	VC a (
-WR840N × + → C 88 ▲ No es seguro 192.168.0.1 Ptp-link Router inalámt Modelo TL-WR8407 tado onfiguración Rápida odo de operación sd alámbrico	brico N 300Mbps WR840N N Hora 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Dom. Image: Comparison of the compariso	VC a (
-WR840N x + > C BB No es seguro 192.168.0.1 Ptp-link Router inalámti Modelo TL-WR8400 ktado	brico N 300Mbps WR840N N Hora 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 7.00 8.00 9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Dom.	VEAG
-WR840N × + > C 88 ▲ No es seguro 192.168.0.1 Ptp-link Router inalámi Modelo TL-WR8407 stado onfiguración Rápida odo de operación ed alámbrico ed para invitados +CP	Hora 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Dom. 1	VEAG
-WR840N × + → C 88 ▲ No es seguro 192.168.0.1 Ptp-link Router inalámi Modelo TL-WR8401 stado onfiguración Rápida odo de operación ed alámbrico ed para Invitados HCP ansferencia	brico N 300Mbps WR840N Hora 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 6.00 9.00 10.00 12.00 13.00 14.00 Dom. Lun.	VEAG
-WR840N × + > C 88 ▲ No es seguro 192.168.0.1 P tp-link Router inalámi Modelo TL-WR8401 stado onfiguración Rápida odo de operación ed alámbrico ed anaferencia angferencia eguridad	brico N 300Mbps WR840N N Dom. Lun. Jue. Vie. Sab.	VE a V
L-WR840N × + → C 88 ▲ No es seguro 192.168.0.1 P tp-link Router inalámt Modelo TL-WR8401 stado onfiguración Rápida odo de operación ed alámbrico ed alámbrico ed para invitados HCP ansferencia eguridad ontroles Parentales	brico N 300Mbps WR840N N Dom Lun. Jue. Sab. E Borrar Horario	VE a V
L-WR840N X + C 88 ▲ No es seguro 192.168.0.1 P tp-link Router inalámi Modelo TL-WR8401 stado onfiguración Rápida odo de operación ed alámbrico ed gara Invitados HCP ansferencia eguridad onfiguración entales ontrol de Acceso	brico N 300Mbps WR840N N Dom. Lun Jue Vie Sab. C Borrar Horario	
ANDERION ANDER	brico N 300Mbps WR840N N Hora 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 13.00 14.00 Dom. Lun. Jue.	
Kores seguro 192.168.0.1 C 88 No es seguro 192.168.0.1 C p-link Router inalámi Modelo TL-WR8401 Stado onfiguración Rápida dod de operación ed alambrico ed anainvitados HCP ansferencia eguridad ontroles Parentales ontrol de Acceso nurtamiento Avanzado ontrol de Ancho de Banda	brico N 300Mbps WR840N N Hora 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 12.00 13.00 14.00 Dom. Lun. Jule. Image: Compare the second sec	
Korrent and a contraction of the second and a contraction	brico N 300Mbps WR840N N Here 0.00 100 2.00 3.00 4.00 5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Dom. Lun. June 0.00 10	
Kores seguro 192.168.0.1 C 88 No es seguro 192.168.0.1 C p-link Router inalámi Modelo TL-WR8401 Stado onfiguración Rápida odo de operación ed atámbrico ed atámbrico ed ansferencia eguridad ontroles Parentales ontrol de Ancho de Banda Intace de IP y MAC NS Dinámico	brico N 300Mbps WR840N N Here 000 100 200 300 400 500 600 7.00 8.00 900 1000 1100 1200 1300 1400 Dom. U.m. Jue. Jue. Jue. Borrar Horario Agregar URL: Agregar URL: Agregar URL: Agregar	
	brico N 300Mbps WR840N Hora 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Dom.	
L-WR840N × + C 88 No es seguro 192.166.0.1 C 20 Ra No es seguro 192.166.0.1 C 20 C 192.16	brico N 300Mbps WR840N N Hora 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 10.00 13.00 14.00 Dom. Lun <	

Paso 4.

Introduzca los parámetros apropiados en los campos correspondientes.

00-11-22-33-44-AA
Please Select •
TP-LINK
www.tp-link.com
schedule_1
The time schedule can be set in "Access Control -> Schedule"

Ejemplo:

- Introduzca 24:11:45:6B:0F:E4 en la direccion MAC en el campo "Andre". Si la computadora del niño esta conectada, puedes seleccionar también la dirección MAC de todas las direcciones MAC en la red local.
 - Introduzca el sitio web <u>www.tp-link.com</u> en la seccion "Allowed Website Name" (Sitios web permitidos).
 - Seleccione Schedule_1 desde la lista desplegable de Effective Time.
 - En el campo de Status seleccione Enabled (habilitado).

Paso 5.

Ahora necesitamos ajustar los horarios para la regla. Diríjase a **Access Control > Schedule** y de click en Add New.



₽TL-WR840N × +		
C 88 A No es se	eguro 192.168.0.1 🖄	0
Ptp-link	Router inalámbrico N 300Mbps WR840N Modelo TL-WR840N	-
Estado	^^	
Configuración Rápida	El Horario se basa en la hora del Router. La hora puede ser configurada en "Herramientas del Sistema -> Configuraciones de	A
Modo de operación	Descripción	u
Red		P
Inalámbrico	Anlicer Ar Hora do Inicio Hora Final	no
Red para Invitados		
DHCP		
Transferencia	Hora 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00	
Seguridad	Dom.	
Controles Parentales		
Control de Acceso	Jue.	
- Regla	Mier.	
- Host	Jue.	D
- Destino	Vie.	cc
- Horario	Sab.	D
Enrutamiento Avanzado	¢	de
Control de Ancho de Banda	Borrar Horario	
Enlace de IP y MAC		
DNS Dinámico		
IPv6	Guardar Regresar Activa Wi	n
Herramientas del Sistema	 Ve'a Configur 	ac

Paso 6.

Como se muestra en el siguiente ejemplo, tendrá que crear una nueva entrada de programación en **Schedule description** (descripción de la programación) con el parámetro **Schedule_1**. Después ajuste el día en - "Everyday" y seleccione la opción **Time** como **All day-24 hours**, por ultimo de click en **Save** (guardar).

Note: The Schedule is based on the time of the R	puter
Schedule Description:	schedule_1
Day	Everyday Select Days
	@ Mon @ Tue @ Wed @ Thu @ Fri @ Sat @ Sun
Time:	all day-24 hours: 🕑
Start Time:	(HHMM)
Stop Time:	(HH4MM)

Ahora ya puedes controlar el contenido de los niños tomando en cuenta el ejemplo de la pagina <u>www.tp-link.com</u>.